

Pasmo 30+24 MHz - 2pcb 2023

Skrajne cewki 320 uH mają 5 zwoi fi nawinięcia 17,5mm, długość cewki u góry na 5 zwojach około 17mm, długość drutu 35cm DNE2,1mm -
Na rurce stalowej od wody 3/8"

Środkowa cewka około 420 uH ma 9 zwoi T130-17 8 na zewnątrz
Drut 1,8 rozłożyć na całej średnicy rdzenia
długość drutu 45cm

Drut nawojowy fi 2,1mm , ewentualnie srebrzanka 2mm
kondensatory : 22+22/33+33+33+39 /22+22pF

